

Таблица характеристик счётчиков импульсов

	Одноканальный счётчик ЭРКОН-1315	Одноканальный счётчик ЭРКОН-315	Двухканальный счётчик ЭРКОН-325	Реверсивный счётчик ЭРКОН-615	Тахометр-расходомер ЭРКОН-415		
Количество разрядов индикации	8	4	4	4	4		
Количество каналов	1	1	2	1	1		
Выполняемые функции	Одновременно 3 счётчика: <input type="checkbox"/> текущий счётчик <input type="checkbox"/> общий счётчик <input type="checkbox"/> счётчик групп		Два счётчика по двум независимым каналам	Одновременно 3 счётчика: <input type="checkbox"/> реверсивный текущий счётчик* <input type="checkbox"/> общий счётчик <input type="checkbox"/> счётчик групп		Тахометр-расходомер	
						мод. 2P	мод. 1P1Y
Счётчик моточасов	+	+	+	+	+	+	
Входы Счёт	1	1	2	2	1	1	
Входы Блокировка	1	1	1	1	-	-	
Входы Сброс	3	3	2	2	2	1	
Вход Строб	-	-	-	-	1	1	
Тип входного сигнала	<input type="checkbox"/> сухой контакт <input type="checkbox"/> NPN-транзистор с открытым коллектором <input type="checkbox"/> логический с инверсной логикой						
Функции выходных реле	задаются пользователем						
Выходы реле (250 В, 5 А)	2	2	2	2	2	1	
Выход токовый (0...5, 0...20, 4...20 мА)	-	-	-	-	-	1 (опция)	
Функция токового выхода	-	-	-	-	-	трансляция частоты	
Интерфейс RS-485	опция						
Протокол	MODBUS RTU						
Встроенный источник питания	24 В, 100 мА		120 мА макс. до 35 °С		100 мА макс. до 50 °С		
Температура эксплуатации	(0...50) °С						
Внешний вид							
Монтаж	щитовой						
Габариты (Ш x В x Г), мм	96 x 48 x 132						

* 5 функций реверсивного счётчика:

- сумма по двум входам
- разность по двум входам
- сумма по двум входам с инверсией
- реверсивный счёт
- квадратурный счёт

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград +7 (8442) 45-94-42
 Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
 Ижевск +7 (3412) 20-90-75
 Казань +7 (843) 207-19-05

Краснодар +7 (861) 238-86-59
 Красноярск +7 (391) 989-82-67
 Москва +7 (499) 404-24-72
 Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
 Омск +7 (381) 299-16-70
 Пермь +7 (342) 233-81-65
 Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Самара +7 (846) 219-28-25
 Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
 Саратов +7 (845) 239-86-35
 Сочи +7 (862) 279-22-65

сайт: contravt.pro-solution.ru | эл. почта: ctr@pro-solution.ru
 телефон: 8 800 511 88 70